



## Διασύνδεση - Τερματικά τύπου Tetra (Desk 3200 – DESK 2600 – DESK 3500)

### Βήμα 1ο: Έλεγχος Software Version τερματικού και χειροκίνητη αναβάθμιση

#### **Ελέγξτε εάν το τερματικό που επιθυμείτε να διασυνδέσετε έχει λάβει την κατάλληλη version, ή προχωρήστε για αναβάθμιση ως εξής:**

Αριστερό κουμπί ( — ) Αναζητήστε την επιλογή ΦΗΜ στο μενού, εάν υπάρχει προχωρήστε στο Βήμα 2 παρακάτω, διαφορετικά,

εάν δεν υπάρχει η επιλογή ΦΗΜ στο μενού εμπόρου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την άμεση αναβάθμιση του τερματικού

Αριστερό κουμπί ( — ) → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων

Αριστερό κουμπί ( — ) → Υποστήριξη → Αναβάθμιση

Αριστερό κουμπί ( — ) → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων

Μετά το τέλος της αναβάθμισης ελέγξτε ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς ως εξής:

Αριστερό κουμπί ( — ) Αναζητήστε την επιλογή ΦΗΜ στο μενού, εάν υπάρχει προχωρήστε στο Βήμα 2.

### Βήμα 2ο: Ρύθμιση στατικής IP στο τερματικό

#### Αλλαγή σε STATIC IP

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Ρυθμίσεις Δικτύου → DHCP activation → 2. Off → IP address → Δηλώνουμε IP: xxx.xxx.xxx.xxx

### Βήμα 3ο: Καταχώρηση ΑΦΜ

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Καταχώρηση ΑΦΜ → (Καταχωρούμε το ΑΦΜ της ταμειακής μηχανής)

### Βήμα 4ο: Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Αριστερό κουμπί ( — ) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ →

### Βήμα 5ο: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το EFTPOS στην ταμειακή μηχανή και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κάνει Έλεγχο Επικοινωνίας.

Αυτός ο έλεγχος επικοινωνίας, θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη του τερματικού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ESEND

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΟΧΙ(X)      ΝΑΙ(O)

Ο τεχνικός πατά το πράσινο πλήκτρο.